



# Pin Khởi Động Ô Tô

## Lithium Automotive Starting Battery

Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt thay thế ắc quy chì trên hệ thống điện trên ô tô

Tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, thân thiện với môi trường

Pin bị xả cạn sẽ tự động tắt và có thể phục hồi bằng máy sạc hoặc cầu dây từ bình khác.

Pin bị quá tải hoặc ngắn mạch sẽ tự động tắt và có thể phục hồi bằng cách ngắt tải

Tuổi thọ lên tới 2000 chu kì, tương đương 8-10 năm.

Chất lượng ổn định suốt vòng đời của pin, không gây phiền toái cho người sử dụng

Hư hỏng có thể được sửa chữa, thay thế linh kiện mà không cần thay nguyên cả pin



### PIN KHỞI ĐỘNG THAY ẮC QUY CHÌ

PIN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ	BA125	BA140	BA160
Điện áp danh nghĩa	12.8V	12.8V	12.8V
Dòng khởi động lớn nhất	200A	320A	480A
Dòng xả liên tục lớn nhất	60A	80A	120A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	15.2V	15.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	45A	45A	60A
<b>Dung lượng</b>	<b>24Ah</b>	<b>32Ah</b>	<b>50Ah</b>
Kích thước D x R x C (mm)	165 x 125 x 175	195 x 132 x 170	208 x 175 x 190
Trọng lượng	3.6kg	5.5kg	7.4kg
Dung tích động cơ	Đcơ xăng tới 1.5L	Đcơ xăng tới 2.5L	Đcơ xăng tới 4.0L

PIN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ TẢI	BA180	BA208	BA212
Điện áp danh nghĩa	12.8V	25.6V	25.6V
Dòng khởi động lớn nhất	640A	320A	480A
Dòng xả liên tục lớn nhất	160A	80A	120A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	30.2	30.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	90A	45A	60A
<b>Dung lượng</b>	<b>45Ah</b>	<b>32Ah</b>	<b>50Ah</b>
Kích thước D x R x C (mm)	280 x 175 x 190	230 x 138 x 210	295 x 200 x 225
Trọng lượng	9.5kg	9.2kg	11.8kg
Dung tích động cơ	Đcơ diesel tới 10L	Đcơ diesel tới 7L	Đcơ diesel tới 15L



Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đắk Nông, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com