



Pin Khởi Động Xe Máy

Lithium Motor Scooter Starting Battery

Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt thay thế ắc quy chì trên hệ thống điện trên mô tô xe máy

Tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, thân thiện với môi trường

Pin bị xả cạn sẽ tự động tắt và có thể phục hồi bằng máy sạc hoặc cầu dây từ bình khác.

Pin bị quá tải hoặc ngắn mạch sẽ tự động tắt và có thể phục hồi bằng cách ngắt tải

Tuổi thọ lên tới 2000 chu kỳ, tương đương 8-10 năm.

Chất lượng ổn định suốt vòng đời của pin, không gây phiền toái cho người sử dụng

Hư hỏng có thể được sửa chữa, thay thế linh kiện mà không cần thay nguyên cả pin



PIN KHỞI ĐỘNG THAY ẮC QUY CHÌ

PIN KHỞI ĐỘNG XE MÁY	BP106	BPS106	BP110	BPS110	BP106H	BP110L
Điện áp danh nghĩa	12.8V	11.1V	12.8V	11.1V	12.8V	12.8V
Dòng khởi động	50A	60A	80A	80A	50A	80A
Điện áp sạc lớn nhất	15.2V	14.2V	15.2V	14.2V	15.2V	15.2V
Dòng điện sạc lớn nhất	8A	8A	12A	8A	8A	12A
Dung lượng	2.4Ah	8Ah	4.8Ah	16Ah	2.4Ah	4.8Ah
Kích thước D x R x C (mm)	112 x 70 x 88		112 x 70 x 106		120 x 62 x 130	150 x 87 x 93
Trọng lượng	0.7kg	0.8kg	1.1kg	1.4kg		1.2kg
HONDA	Vision, Lead, Future 125FI, Wave Alfa RSX		PCX150, SH160i, SH Mode, Vario 160, AB 160, CB(R)300/250		Drear, Wave, Future trước 2008	Forza 300, SH350i
YAMAHA	Nouvo, Exciter, PG-1, Jupter, Sirius, YZF-R15, XS155R,		XMAS 300, NVX, Lexi, Grande, Janus, MT-15, MT-03, YZF-R3			MT-07
KAWASAKI			W175SE, EX250, KL140, KLX250			Ninza 300, Z300, Z400
KTM						Duke 200, 390
PIAGGIO			Liberty		Medley	
VESPA			Sprint, Primavera			GTV 300, GTS 300
BENELLI						BN302, BN600I, Leoncino

Pin BP106 và BPS106 chịu được biên độ răng cưa lớn thường thấy ở các xe gắn máy phổ thông sử dụng cuộn dây nạp ắc quy 1 pha và ổn áp bằng Zener

Pin BP110 trở lên chấp nhận biên độ răng cưa nhỏ hơn ở các mô tô xe máy cao cấp dùng máy phát nạp 3 pha và phun xăng điện tử

Pin BPS106, BPS110 VÀ BPS115 sử dụng tế bào pin NMC có dung lượng cao và điện áp thấp hơn, thích hợp với các mô tô xe máy có máy phát nạp yếu hoặc có gắn nhiều thiết bị tiêu thụ điện khi dừng nghỉ



Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM Việt Nam

Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đắk Nông, Việt Nam

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com